

BattMan Pro



Artikel-Nr.: 70405070

Batteriemonitor, 12/24 V Gleichstrom mit großem, spritzwassergeschütztem Display (IP65) und Energiezähler. Zeigt die verbleibende Zeit und spezielle Batteriestatus-Ereignisse an.

Ein erschwinglicher Batteriemonitor, der genau das macht, was seine Bestimmung ist: die Bereitstellung wichtiger Informationen über den Status Ihrer Batteriebank unter allen Umständen. Darüber hinaus warnt er Sie, wenn Ihre Batteriebank leer ist. Zeigt auch die verbleibende Zeit an, bis Ihre Batterie wieder geladen werden muss, und speichert die historischen Daten.

Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen

Anzahl der Batterieausgänge	2; Service (völlig) & Start (Spannung)
Display/Anzeige	Spannung, Strom, Amperestunden, verbleibende Zeit, Batteriekapazität in %, spezielle Batteriestatus-Ereignisse
Sprachanzeige	universal
Einbautiefe	72,5 mm 2,8 inch
Abmessungen	Ø 64 mm, Tiefe 79 mm
Abmessungen Shunt, HxBxT	87 x 45 x 35 mm 3,4 x 1,8 x 1,4 inch
Gewicht	0,15 kg 0,3 lb

Technische Spezifikationen

Max. Ah-Kapazität	9999 Ah
Lieferspannung	9-35 V
Spannungsspektrum	0-35 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung aus)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Stromverbrauch (Hintergrundbeleuchtung ein)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Spannungsauflösung	0,01 V
Genauigkeit der Spannung	± 0,3%
Shunt-Spezifikation	500 A/50 mV (Service Set)
Bereich der Strommessung	0-500 A
Genauigkeit der Strom	± 0,4 %
Batterie-Alarmkontakt	ja, potentialfrei
Anzeige der verbleibenden Zeit	ja
Historische Daten	ja
MasterBus-Kompatibilität	nein
Anschlusskabel (6-adrig) notwendig	ja
Modulares Kabel notwendig	nein